


Funkcje

Miniaturowy przekaznik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprężynowymi zestykami, zgodnie z normą EN 50205 zestyków typu B 2 CO*

- Zwiększona separacja między sąsiadującymi zestykami
- Materiał zestyków w opcji bez kadmu
- Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8mm, 6kV (1.2/50 qś)
- Wykonanie standardowe: RT II





* Dyrektywa EN 50205 zarządza, że tylko styki 1 Z i 1 R (11-14 i 21-22 lub 11-12 i 21-24) mogą być użyte jako styki sprężone mechanicznie.

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ Informacje techniczne strona V

50.12...1000



- Do średnio ciężkich obciążeń, sugerowane zastosowanie do obciążeń DC
- 2 zestyki przełączne 8 A
- Wysokość pinów 5mm
- Do płytek drukowanych i gniazd





rysunek otworów montażowych

50.12...5000



- Do układów bezpieczeństwa
- Styki pozłacane 5 µm do obciążeń sygnałowych
- Wysokość pinów 5mm
- Do płytek drukowanych i gniazd



rysunek otworów montażowych

Dane zestyków

Ilość zestyków	2 P	2 P
Prąd znamionowy / maks. prąd złączenia A	8/15	8/15
Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC	250/400	250/400
Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA	2,000	2,000
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA	500	500
Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 VAC) kW	0.37	0.37
Maks.prąd łączeniowy, praca DC1: 30/110/220 VA	8/0.65/0.2	8/0.65/0.2
Min. moc łączeniowa mW (V/mA)	500 (10/10)	50 (5/5)
Standardowy materiał zestyków	AgNi	AgNi + Au

Dane cewki

Napięcie znamionowe (U _N) V AC (50/60 Hz)	—	—
V DC	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125
Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.7	—/0.7
Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)	—	—
DC	(0.75...1.2)U _N	(0.75...1.2)U _N
Napięcie podtrzymania AC/DC	—/0.4 U _N	—/0.4 U _N
Napięcie odpadania AC/DC	—/0.1 U _N	—/0.1 U _N

Dane ogólne

Trwałość mechaniczna AC/DC cykle	—/10 · 10 ⁶	—/10 · 10 ⁶
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Czas zadziałania / czas powrotu ms	10/4	10/4
Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki (1.2/50µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC	1,500	1,500
Temperatura pracy °C	−40...+70	−40...+70
Stopień ochrony	RT II	RT II

Certyfikaty i dopuszczenia



Kod zamówienia

Przykład: Seria 50 przekazyki bezpieczeństwa, z 2 zestykami przełącznymi 8A, napięcie cewki 24VDC.

5	0	.	1	.	2	.	9	.	0	2	4	.	A	B	C	D	
Seria		Typ		Ilość zestyków		Rodzaj napięcia cewki		Napięcie znamionowe cewki		A: Materiał zestyków		B: Rodzaj zestyku		C: Opcje		D: Wykonanie	
		1 = Do płytek drukowanych i gniazd, raster 5mm		2 = 2 zestyki przełączne		9 = DC		Patrz tabela z wartościami napięć		1 = Standard AgNi 5 = AgNi + Au (5 μm)		0 = Przełączny		0 = Brak		0 = Standardowe	

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza. Standardy są wyróżnione **łustą** czcionką.


Typ	Cewka	A	B	C	D
50.12	DC	1 - 5	0	0	0

Dane ogólne



Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1			
Napięcie nominalne w torach zasilania	V AC	230/400	
Napięcie znamionowe izolacji	V AC	250	400
Stopień zanieczyszczenia		3	2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami			
Typ izolacji		Podstawowy (8 mm)	
Stopień ochrony przepięciowej		III	
Napięcie probiercze	kV (1.2/50 μs)	6	
Wytrzymałość izolacji	V AC	4,000	
Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi			
Typ izolacji		Podstawowy	
Stopień ochrony przepięciowej		III	
Napięcie probiercze	kV (1.2/50 μs)	4	
Wytrzymałość izolacji	V AC	2,500	
Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami			
Rodzaj przerwy		Mikro-przerwy	
Wytrzymałość izolacji	V AC/kV (1.2/50 μs)	1,500/2.5	
EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe			
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2		EN 61000-4-4	level 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 μs) na A1 - A2 (tryb różnicowy)		EN 61000-4-5	level 3 (2 kV)
Pozostałe dane			
Czas drgania styków: NO/NC	ms	2/10	
Odporność na wibracje (10...200)Hz: NO/NC	g	20/6	
Wytrzymałość na uderzenia NO/NC	g	20/5	
Straty mocy	bez obciążonych zestyków	W	0.7
	przy prądzie znamionowym	W	1.2
Zalecane odległości między przekaznikami na płytce drukowanej	mm	≥ 5	

Dane zestyków

F 50 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach



H 50 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)



Alternatywny wybór położenia zestyków (przy zwieraniu/ przy rozwieraniu), z wymuszonym prowadzeniem (mechaniczny kontakt) zestyków, zgodnie z normą EN 50205 (typ B).


- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości łączeniowej $\geq 100\ 000$ cykli.
- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równoległe diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak w przypadku obciążenia DC1. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

Dane cewki

Wykonanie DC

Napięcie znamionowe U_N V	Kod cewki	Zakres napięcia zasilania		Rezystancja R Ω	Pobór prądu I przy U_N mA
		U_{min} V	U_{max} V		
5	9.005	3.8	6	35	143
6	9.006	4.5	7.2	50	120
12	9.012	9	14.4	205	58.5
24	9.024	18	28.8	820	29.3
48	9.048	36	57.6	3,280	14.4
60	9.060	45	72	5,140	11.7
110	9.110	82.5	131	17,250	6.4
125	9.125	93.7	150	22,300	5.6

R 50 - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki w zależności od temperatury otoczenia - Cewka standardowa



- 1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
- 2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

